

ACTIVA EASY

/ Carica e controllo: massima potenza col minimo ingombro



/ Compatto e intelligente. Piccolo e potente sistema di ricarica, mantentore di carica e tester a controllo elettronico. Carica e controllo delle batterie in un unico strumento. Consente di controllare la capacità d'avviamento e lo stato di carica della batteria ed il funzionamento dell'alternatore. Inoltre, mantiene la capacità d'avviamento del veicolo in caso di prolungati periodi di fermo. Un concentrato di funzionalità.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

/ Carica e conservazione della carica di tutte le batterie d'avviamento al piombo (piombo-acido, piombo-calcio, calcio-calcio, piombo-argento, gel, AGM, EFB, MF, ibride).

/ Funzione di controllo della capacità d'avviamento e del funzionamento dell'alternatore.

/ Indicazione dello stato di carica della batteria mediante barre sul display.

/ Possibilità di caricare batterie completamente scariche.

/ Vari cavi speciali e valigetta disponibili su richiesta come accessori (spina accendisigari, spina OBD II, cavo di carica con occhielli).

/ Basato sulla tecnologia Active Inverter Technology.

/ Sicurezza assoluta per veicolo, apparecchiature elettroniche di bordo e batteria grazie a sicurezza elettronica, protezione contro i cortocircuiti, protezione elettronica contro l'inversione di polarità, spegnimento di sicurezza e protezione contro il sovraccarico termico.

SETTORI D'IMPIEGO

/ Autovetture (officine, show room, auto usate), motocicli, macchine agricole, auto d'epoca, caravan, barche, veicoli di pronto intervento.

APPLICAZIONI

CARICA

/ Activa Easy esegue la carica delle batterie in modo completamente automatico e senza rischi di danneggiamento. A carica completata, passa automaticamente alla carica di mantenimento per evitare lo scaricamento automatico della batteria. Il sistema di ricarica può restare costantemente collegato alla batteria con un consumo energetico minimo.

CONTROLLO

/ Activa Easy rileva lo stato di carica e la capacità di avviamento della batteria.

VERIFICA

/ Activa Easy verifica il funzionamento dell'alternatore: il display visualizza se la tensione generata rientra o supera i valori consentiti.

SOSTITUZIONE

/ Se la batteria del veicolo viene smontata o sostituita, i dati salvati restano memorizzati (per es. impostazioni di radio, orologio, ecc.). Activa Easy sostituisce temporaneamente la batteria fungendo da alimentatore. I dati salvati restano memorizzati.



Volume di consegna: Scatola, caricabatterie, cavi di carica con pinze.



Accessori opzionali: Connettore accendisigari, cavo di rete, valigetta, supporto a parete

DATI TECNICI ACCTIVA EASY

ACCTIVA EASY	1202	1204	1206	2403	6/12	12/24
Corrente di carica	2 A	4 A	6 A	3 A	4 A / 3 A	4 A / 2,5 A
Capacità della batteria	1 - 85 Ah	2 - 135 Ah	3 - 200 Ah	1,5 - 100 Ah	6 V: 2 - 135 Ah 12 V: 1,5 - 100 Ah	12 V: 2 - 135 Ah 24 V: 1,5 - 90 Ah
Tensione della batteria	12 V	12 V	12 V	24 V	6 V / 12 V	12 V / 24 V
Tensione di rete +/- 15%	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)
Curva di carica	IUoU					
Classe di protezione	IP 30					
Dimensioni (lung. x larg. x alt.)	119 x 72 x 52 mm					
Peso	220 g	240 g	250 g	250 g	240 g	250 g
Certificazione	CE, cTÜVus (Canada/USA), PSE (Giappone), NSW (Australia)					
Fusibile di rete	Europa: 16 A / US/CAN: 15 A / Giappone: 15 A / Australia: 10 A / GB: 3 A					
Classe di compatibilità elettromagnetica	B					

Informazioni sulle opzioni sono disponibili su richiesta.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

TRE DIVISIONI, UNA SOLA PASSIONE: SUPERARE I LIMITI DEL POSSIBILE.

/ Che si tratti di tecniche di saldatura, fotovoltaico o tecnologie di ricarica, la nostra ambizione è una e inequivocabile: essere leader di innovazione. Con circa 3.000 dipendenti in tutto il mondo superiamo i limiti del possibile, come dimostrano i nostri oltre 1.000 brevetti rilasciati. Laddove gli altri avanzano per gradi, noi compiamo passi da gigante. L'uso responsabile delle nostre risorse è alla base della nostra politica aziendale.

Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti Fronius e sui nostri partner commerciali e rappresentanti internazionali, visitare il sito www.fronius.com

Fronius Italia S.r.l.
Via dell'Agricoltura, 46
37012 Bussolengo (VR)
Italia
Telefono +39 045 6763 801
Fax +39 045 6763 811
Mob. +39 3420 577 541
charger-sales-it@fronius.com
www.fronius.it

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefono +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.com

v03 Jul 2014 IT