

ACTIVA EASY

/ Lading og sjekking: liten, men kraftig



/ Kompakt og intelligent. Den lille, kraftige, elektronisk kontrollerte plugg-inn laderen og test systemet. Lading og testing i ett. Test startevnen til batteriet, batteriets tilstand, og dynamoens ladeevne. Informasjon om kjøretøyets startevne etter lengre tid hvor det ikke har vært i bruk er også tilgjengelig. Alt med dette lille utstyret.

PRODUKTINFORMASJON

- / For lading og ladekonservering av alle blystartbatterier (bly syre, bly kalsium, Ca/Ca, bly sølv, gel, vedlikeholdsfritt, EFB, MF, hybrid).
- / Testfunksjon for startevne og dynamo.
- / Streker på displayet for å indikere batteriets tilstand
- / Lading av fullt utladede batterier er mulig.
- / Mange spesialkabler og systemkoffert er tilgjengelig som tilbehør (kjøretøy om-bord plugg, ladeplugg for OBD II, ladekabel med kabeløre for motorsykler)
- / Basert på Active Inverter Technology.
- / 100% sikkert for kjøretøyet, kjøretøyets elektronikk og batteri pga elektronisk sikkerhet, kortslutningsbeskyttelse, elektronisk beskyttelse mot polaritetsreversering, sikkerhets-stopp og termisk overbelastningsbeskyttelse.

BRUKSOMRÅDER

- / Biler (verksted, utstillingsrom, brukte biler), motorsykler, landbruksmaskiner, veteranbiler, bobiler, båter, utrykningskjøretøy

APPLIKASJONER

LADER

/ Activa Easy lader batteriene forsiktig og helautomatisk. Etter lading går laderen automatisk over til vedlikeholdslading for å hindre selvutlading. Batteriladesystemet kan forbli permanent tilkoblet til batteriet; energiforbruket er minimalt.

TESTER

/ Activa Easy viser ladetilstand og batteriets startevne.

SJEKKER

/ Activa Easy sjekker dynamoens funksjon. Displayet viser om volt som genereres er innenfor eller utenfor tillatt område.

ERSTATTER

/ Om kjøretøyets batteri fjernes eller erstattes, mistes ikke lagrede data (f.eks. radio, klokke, etc.). Activa Easy erstatter midlertidig batteriet som strømkildet. Lagrede data blir ikke borte.



/ Leveres som standard: pakket i pappeske; batteriladesystem.



/ Som tillegg: ladekabel med plugg, forlengelses ladekabel med klemmer, primærkabel, systemkoffert, veggbrakett.

ACCTIVA EASY TEKNISKE DATA

ACCTIVA EASY	1202	1204	1206	2403	6/12	12/24
Ladestrom	2 A	4 A	6 A	3 A	4 A / 3 A	4 A / 2,5 A
Batterikapasitet	1 - 85 Ah	2 - 135 Ah	3 - 200 Ah	1,5 - 100 Ah	6 V: 2 - 135 Ah 12 V: 1,5 - 100 Ah	12 V: 2 - 135 Ah 24 V: 1,5 - 90 Ah
Batterivolt	12 V	12 V	12 V	24 V	6 V / 12 V	12 V / 24 V
Hovedvolt +/- 15%	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)
Ladekarakteristikk	IUoU					
Beskyttelsesgrad	IP 30					
Dimensjoner (L x B x H)	119 x 72 x 52 mm					
Vekt	220 g	240 g	250 g	250 g	240 g	250 g

/ Informasjon om tillegg er tilgjengelig på forespørsel.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

VI HAR TRE VIRKSOMHETSOMRÅDER OG ÉN LIDENSKAP: FLYTTE GRENSENE FOR HVA SOM ER MULIG.

/ Uansett om det gjelder sveiseteknikk, solcelleteknologi eller batteriladeteknikk – vårt krav er klart definert: å være ledende innen innovasjon. Med ca. 3300 medarbeidere over hele verden flytter vi grensene for hva som er mulig, det er våre over 900 tildelte patenter bevis på. Der andre tar steg for steg, tar vi kvantesprang. Sånn har det alltid vært. Ansvarlig bruk av ressursene våre utgjør grunnlaget for vår virksomhet.

Du finner mer informasjon om alle Fronius produkter og våre salgspartnere og representanter rundt i verden under www.fronius.com

v05 May 2015 NO

Fronius Norge AS
Finneveien 25
3300 Hokksund
Tlf +47 32250110
sales.norway@fronius.com
www.fronius.com

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telephone +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.com